



### < 施工手順 >

1 仕切り板の加工取付 開口部の大きさ、バスダクト、ケーブルの形状に合わせ加工し、タイカライトプラスト-Aをはさみ、留付ねじにてとりつける。

2 土耐熱シール材充填 バスダクト、ケーブルの周りにタイカライトプラスト-Aを盛り付ける。

### < 基準値 >

- ・タイカライトの厚みは25mm以上とする。
- ・開口面積は0.6m<sup>2</sup>以下とする。
- ・タイカライトプラスト-Aの盛り付けは幅25mm、高さ25mmのテーパ状とする。
- ・留付ねじは 4mm、長さ35mm以上とする。@耐熱シール材充填 バスダクト、ケーブルの周りにタイカライトプラスト-Aを盛り付ける。

### < 基準値 > φ

- ・タイカライトの厚みは25mm以上とする。
- ・開口面積は0.6m<sup>2</sup>以下とする。
- ・タイカライトプラスト-Aの盛り付けは幅25mm、高さ25mmのテーパ状とする。
- ・留付ねじは 4mm、長さ35mm以上とする。