



<施工手順>

- 1 落下防止金物設置 開口部に落下防止金物（2個）を設置する。
- 2 ロックウール保温板充填 開口部の大きさ、ケーブルの形状に合わせ、ロックウール保温板を加工し、開口内部に入れる。
- 3 耐熱シール材充填 タイカライトプラスト-Aを充填する。

<基準値>

- ・ロックウール保持板の厚みは、25mmとする。
- ・開口面積は、150φ以下とする。
- ・タイカライトプラスト-Aの盛り付けは、幅50mm高さ50mmのテーパ状とする。
- ・CVT-325mm²のケーブルには、防災テープを巻き付ける。